

Fusíveis de Alta Tensão para Seccionadores - Fusível em Transformadores						
Potencia do Transformador(KVA)	2.300V	3.800V	6.600V	11.400V	13.200V	25.000V
5	2A	2A	1A	-	-	-
10	5A	3A	2A	1A	1A	-
15	6A	5A	2A	2A	1A	1A
25	8A	6A	3A	2A	2A	1A
30	8A	6A	5A	3A	2A	1A
37,5	10A	6A	5A	3A	3A	2A
45	12A	8A	6A	5A	3A	2A
50	15A	8A	6A	5A	3A	2A
75	20A	12A	8A	6A	5A	3A
100	25A	15A	10A	6A	6A	5A
112,5	30A	20A	10A	6A	6A	6A
150	40A	25A	15A	8A	8A	6A
200	50A	30A	20A	12A	10A	6A
225	65A	40A	20A	12A	10A	6A
250	65A	40A	25A	15A	12A	8A
300	80A	50A	30A	15A	15A	8A
400	100A	65A	40A	20A	20A	10A
500	140A	80A	50A	25A	25A	12A